

TYPENERKLÄRUNG

AUFBAU

SR1 Preisschiene

SR1-xx-(pp)-aaaao-bbbb-ssss-sfk-skl-sfp-m

KENNUNG	BEZEICHNUNG	WERT	KOMMENTAR
SR1	Preisschiene		Preisschiene mit/ohne LED
xx	Ausführung	P LS LF GS GF S	Nur Kunststoffprofil Nur LED Profil Neigung Standard Nur LED Profil Neigung flach Kunststoffprofil + LED Profil eingeschoben Standard Kunststoffprofil + LED Profil eingeschoben flach Sockelbeleuchtung mit magnethalter
pp	Kürzel für Sonderprojekt	BE ESL DG	Sonderfarben „Bewusste Ernährung“ Ausführung für ESL-Preisschild DM Duftgondel neu
aaaaK	Lichtfarbe in Kelvin	2550K 2700K 3000K 4000K 5000K	2550 Kelvin 2700 Kelvin 3000 Kelvin 4000 Kelvin 5000 Kelvin
bbbb	Gesamtlänge in mm	400 - 1250	400 mm - 1250 mm Länge
ssss	Anschlussstecker für Stromschiene	- - U4 U1 U2M U2C	mit Stecker für U8-Stromschiene (Standard) wenn keine Bezeichnung, gilt U8 Mit Stecker für U4-Stromschiene Mit Stecker für U1-Stromschiene (Molex SL pol. Stecker) Mit Stecker für U2-Stromschiene (Magnet Stecker) Mit Stecker für U2-Stromschiene (Clip Stecker)
sfk (optional)	Kabelsonderfarbe	sfkRAL/ sfkPantone	Standard ist weiß Wenn keine Bezeichnung, gilt weiß Schwarz ist SFKRAL9005 Bei Sonderfarben RAL oder Pantone Wert angeben
skl (optional)	Sonderkabellänge in mm	skl20 - skl2500	Standard ist 650 mm Wenn keine Bezeichnung, gilt 650 mm Bei Sonderlängen Längen in mm angeben
sfp (optional)	Sonderfarbe Kunststoffprofil	sfpRAL/ sfpPantone	Standard ist weiß, Wenn keine Bezeichnung gilt weiß Transparent ist sfpTransparent Anthrazit ist sfpRAL7015 Bei Sonderfarben RAL oder Pantone Wert angeben
m (optional)	Matte Oberfläche Frontabdeckung	M	Standard ist glänzende Oberfläche (keine Bezeichnung) Bei matter Oberfläche (Frontabdeckung) „M“ angeben

Beispiel: SR1-GS-BE-2550K-997-skfRAL9006-sfpRAL7015-M

Preisschiene, LED-Profil in Kunststoffprofil Neigung „Standard“ eingeschoben, Projekt „Bewusste Ernährung“, Farbtemperatur 2550K, Länge Gesamt-Profil 997mm, Sonderkabelfarbe RAL9006 (grau). Sonderfarbe Kunststoffprofil RAL7015 (anthrazit), Matte Oberfläche

SR1-LED Profil:

Stecker ist immer auf der linken Seite (Montage Regel):

